

INFORMATIONEN DIE BEGEISTERN

Allgemeine Informationen

Bestellnummer Yesss	0876-4606
Artikelnummer	115949
Hersteller	
EAN Nummer	
Produktgruppe	Hilfsschalterblock
Marke	Eaton
Serie/Programm	
Typ	DILA-XHI01-S
Beschreibung	Eaton Hilfsschalterblock Hilfsschalterbaustein, seitliche Hilfsschalter, 1-polig, 380 V 400 V 4

Produktbild



Produktmerkmale

Montageart	Seitenanbau
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausführung	aufsteckbar
Geeignet für Druck-/Wahltaster	Nein
Geeignet für FI-Schutzschalter	Nein
Geeignet für Frontelement	Nein
Fassung	ohne
Geeignet für Hängeschalter	Nein
Geeignet für Hängetaster	Nein
Geeignet für Hilfsschütz, Relais	Nein
Geeignet für Impulsrelais	Nein
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais	Nein

Produktmerkmale

Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter	Nein
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt	Nein
Geeignet für Leistungsschalter	Nein
Geeignet für Leistungsschütz	Ja
Geeignet für Leitungsschutzschalter	Nein
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter	Nein
Geeignet für Magnetschalter	Nein
Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Nockenschalter	Nein
Geeignet für Positionsschalter	Nein
Geeignet für Reiheneinbau-Relais	Nein
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter	Nein
Geeignet für Stromstoßschalter	Nein
Geeignet für Stufenschalter	Nein
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V (A)	4

Produktbeschreibung

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 1-polig, Anschluss technik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I_e= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: I_e= 4 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Seitenanbau, verwendbar für: DILM7..., DILM9..., DILM12..., DILM15..., DILMP20..., DILA..., Ausführung: seitliche Hilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)

Alle Abbildungen, Zahlenangaben wie Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und sonstige technische Daten sind ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere online-AGB.

WWW.YESSS24.DE

YESSS
ELEKTRO
FACHGROSSHANDLUNG